



### BWNC-821FDIA

8 MP IP-IR-Kuppelkamera, H.265(+), 120dB True WDR  
 IVA ,2,7-13,5mm mot.Objektiv, IP-67, IK10, PoE

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ► Anwendung:

Die BWNC-821FDIA ist eine IR-Kuppelkamera für den Innen- und Außenbereiche mit integriertem IR-LED Scheinwerfer. Sie liefert somit auch bei Dunkelheit oder unter schlechten Sichtverhältnissen exzellente Bilder. Diese IP- Kamera hat ein wettergeschütztes Gehäuse (IP-67) und ist außerdem gegen Vandalismus geschützt (IK10). Dank der 8 Megapixel Auflösung sind die Bilder der Kamera gestochen scharf und es bleibt kein Detail ungesehen. Mithilfe des motorisierten Objektivs und des Web-Interfaces lässt sich die Kamera einfach und perfekt einstellen. 3DNR zur Rauschunterdrückung, Wide Dynamic Range (WDR) und PoE sind nur einige Features dieser Kamera. Daten können auf eine SD-Karte gespeichert und ausgelagert werden (Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten). Sie können auf diese Kamera auch aus der Ferne zugreifen, z.B. über die Burg Cam App oder per Einbindung in die Burg-Wächter Cloud.

### ► Technische Spezifikationen:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Typ                         | IP-Tag/Nacht IR Kuppelkamera                    |
| Decoding / Video / Objektiv | >>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<                 |
| Typ Bildsensor              | 1/2,7" Progressive Scan CMOS                    |
| Max. Bildauflösung (Pixel)  | 8MP (3840x2160), 5MP(2592*1944), 4MP(2560*1440) |
| Videocodec                  | H.264(+), H.265(+), MJPEG                       |
| Max. Bildrate (fps)         | 15fps@8MP, 25fps@4MP                            |
| Anzahl Videostreams         | 2   |
| Objektivanschluss           | Intern  |
| Blendensteuerung            | DC  |
| Objektivtyp                 | Motorisiertes Objektiv                          |

BURG-GUARD GmbH  
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com







## ► Technische Spezifikationen:

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Kamerabefestigung             | Schraubmontage              |
| Gehäusefarbe                  | Weiß                        |
| Gehäuseausführung             | Metall / Kunststoff         |
| Integrierter IR-Scheinwerfer  | Ja                          |
| Wellenlänge LED               | 850 nm                      |
| IR Reichweite (m. ca.)        | 30                          |
| Smart IR                      | Ja                          |
| Betriebsspannung              | 12 V DC, PoE                |
| Max. Leistungsaufnahme (Watt) | 7,4                         |
| Betriebstemperatur (°C)       | -30 bis +60                 |
| Lagertemperatur (°C)          | 0 bis +60                   |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 95, nicht kondensierend |
| Abmessungen DxH (mm)          | 122 x 88,9                  |
| Gewicht                       | 0,4 kg                      |
| Kennzeichnung                 | CE, RoHS                    |
| Lieferumfang                  | CD, Software, Kurzanleitung |

## ► Hinweis:

Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Reichweite der IR- Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

## ► Weitere Bilder:



## ► Empfohlenes Zubehör:

|                  |  |
|------------------|--|
| SNCA-WM-4644     | Wandhalterung Passend für - siehe empfohlenes Zubehör -                        |
| SNCA-MK-4631     | Adapter/Anschlussbox für siehe empfohlenes Zubehör                             |
| SNCA-PM-4661     | Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm                                |
| SNCA-RD-PFA200W  | Regendach für SANTEC Dome Kameras  |
| SNCA-ICM-PFB200C | Deckeneinbausatz Unterputz Passend für -> siehe empfohlenes Zubehör            |
| SNPS-12D2        | SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter |

BURG-GUARD GmbH  
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com

