

Montageanleitung WK Serie

Assembly instruction

Instrucciones de montaje serie WK

Instructions de montage – Série WK



Leere Verpackungen können im Restmüll entsorgt werden.

Empty packaging can be disposed of together with residue waste.

L'emballage vide peut être jeté à la poubelle.

Los envases vacíos pueden eliminarse en la basura de residuos.



IP54

25²

IK05



400V
690V
AC



Art.-Nr. Art.-no N° art. N° art.	Type Type Tipo Modèle	Einführungen Lead-ins Entradas Embouts	IP 54 Anbaustutzen Adapters Manguitos Presse-étoupe	Dichtbereich Seal range screwed cable gland Área hermética Longueur du passage étanche	Nenn Drehmoment Deckelschraube Rated Torque Cover Screw Par nominal tornillo de la tapa Couple serrage des vis de couvercle
402 907 01	WK 007-L	7 x M16	4	6-10 mm	1,8 Nm
402 407 01	WK 007-2,5²	7 x M16	4	6-10 mm	1,8 Nm
404 907 01	WK 040-L	6 x M20 1x M16	4	8-13,5 mm	1,8 Nm
404 407 01	WK 040-4²	6 x M20 1x M16	4	8-13,5 mm	1,8 Nm
406 906 01	WK 060-L	5 x M20 1x M25	4	9-18,5 mm	1,8 Nm
406 406 01	WK 060-6²	5 x M20 1x M25	4	9-18,5 mm	1,8 Nm
410 906 01	WK 100-L	6 x M32	4	13-23 mm	1,8 Nm
410 406 01	WK 100-10²	6 x M32	4	13-23 mm	1,8 Nm
416 912 01	WK 160-L	4 x M20 4x M40	4	17-30 mm	1,8 Nm
416 412 01	WK 160-16²	4 x M20 4x M40	4	17-30 mm	1,8 Nm
425 916 01	WK 250-L	8 x M20 8x M40	4	17-30 mm	1,8 Nm
425 416 01	WK 250-25²	8 x M20 8x M40	4	17-30 mm	1,8 Nm

Montageanleitung WK Serie

Assembly instruction

Instrucciones de montaje serie WK

Instructions de montage – Série WK



Leere Verpackungen können im Restmüll entsorgt werden.
 Empty packaging can be disposed of together with residue waste.
 L'emballage vide peut être jeté à la poubelle.
 Los envases vacíos pueden eliminarse en la basura de residuos.



IP54

25²

IK05



400V
690V
AC




Art.-Nr. Art.-no N° art. N° art.	Type Type Tipo Modèle	Kabelquerschnitt pro Pol Cable cross section per pole Sección transversal del cable por polo Section de câble par pôle	IP 54 Verschlussstopfen Sealing plug Tapón Bouchon de fermeture	Plombierset Sealing set Set de precintado Kit de plombage
402 907 01	WK 007-L		1 x M16	
402 407 01	WK 007-2,5²	3 x 1,5 ² / 3 x 2,5 ²	1 x M16	
404 907 01	WK 040-L		1 x M20	
404 407 01	WK 040-4²	3 x 2,5 ² / 3 x 4 ²	1 x M20	
406 906 01	WK 060-L		1 x M25	
406 406 01	WK 060-6²	3 x 4 ² / 3 x 6 ²	1 x M25	
410 906 01	WK 100-L		1 x M32	x
410 406 01	WK 100-10²	3 x 4 ² / 3 x 6 ² / 3 x 10 ²	1 x M32	x
416 912 01	WK 160-L		1 x M40	x
416 412 01	WK 160-16²	3 x 10 ² / 3 x 16 ²	1 x M40	x
425 916 01	WK 250-L		1 x M40	x
425 416 01	WK 250-25²	3 x 16 ² / 3 x 25 ²	1 x M40	x

Klemmen Leiteranzahl WK-Box

Terminals Number of conductors WK-Box

Bornes Nombre de conducteurs WK Box

Bornes Cantidad de hilos WK-Box

Type Type Tipo Modèle	Querschnitt mm ² Cross section mm ² Sección transversal Section	Klemmen Terminals Bornes Bornes	Leiter Conductors Conducteurs Hilos	Kabeldurchmesser mm ² Cable diameter mm Diamètre du câble, mm Diámetro del cable mm	Leitungen Cables Lignes Cables
					
WK 007	1,0/1,5	6	20	11 mm	6 - 10 NYM / NYCY / NYCWY
	2,5	5	15	11 mm	
WK 040	1,5	6	20	11 mm	8 - 13,5
	2,5	5	15	11 mm	
	4	5	15	11 mm	
WK 060	1,5	8	24	15 mm	9 - 18,5 NYM / NYCY / NYCWY
	2,5	6	20	15 mm	
	4	5	15	15 mm	
	6	5	15	15 mm	
WK 100	4	8	24	15 mm	13 - 23 NYM / NYCY / NYCWY
	6	6	20	15 mm	
	10	5	15	15 mm	
WK 160	6	8	24	23 mm	17 - 30 NYM / NYCY / NYCWY
	10	6	20	23 mm	
	16	5	15	23 mm	
WK 250	10	6	20	28 mm	17 - 30 NYM / NYCY / NYCWY
	16	5	15	28 mm	
	25	5	15	28 mm	

Montageanleitung WK Serie



Assembly instruction

Instrucciones de montaje serie WK

Instructions de montage – Série WK



WK 007

80 x 80 x 38 mm





WK 040

87 x 87 x 45 mm





WK 060

100 x 100 x 50 mm





WK 100

115 x 115 x 66 mm



WK 160

165 x 165 x 76 mm



WK 250

256 x 171 x 106 mm

