

**Leuchtenart:** Wandleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 1820 (stehend)  
1821 (hängend)

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wandleuchte für eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe, für den Außen- und Innenbereich.

**Leuchtmittel:** 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D SE bzw. TC-TSE, E27 Sockelung

Osram:	Dulux EL	8-21 W	bis 1200 lm
Philips:	PL E/C	9-21 W	bis 900 lm
	PL E/T	15-23 W	bis 1500 lm

**Konstruktion:** Leuchte bestehend aus:  
 Aluminiumguß  
 Hohlglas, klar  
 2 Befestigungslöcher  $\varnothing 6$  mm im separatem Wandschild, Abstand 60mm  
 Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>  
 Schutzleiterklemme  
 Fassung E 27  
 Schutzart IP 44  
 Spritzwassergeschützt  
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
 Schutzklasse 1  
 CE - Konformitätszeichen

### Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
 Die beiden im Montage-Set befindlichen Sechskant-Messingschrauben in die dafür vorgesehenen Bohrungen im Wandschild in waagerechter Ausrichtung fixieren. Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchführungsstülpe ziehen und mit Lüsterklemme verbinden. Wandschild mit beigefügtem Befestigungsmaterial am Untergrund anschrauben (Wandschild – Kennzeichnung beachten). Klemme an vorgesehener Stelle im Wandschild fixieren. Schutzleiteranschluß am Leuchtengehäuse herstellen. Leuchtenarmatur über die beiden Messingschrauben schieben und mit Hilfe der beiden Hutmuttern mit Wandschild verschrauben.

### Leuchtmiteleinsetzung / -wechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!  
 Schrauben am Leuchtdach lösen, dieses abnehmen. Glas säubern und einsetzen.  
 Leuchtmittel einsetzen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

