

---

## Datenblatt

---

**Artikel-Bezeichnung****Schnur-Zwischenschalter Serie 8011**

2 A, 250 V, **Serienschalter**  
 Gehäuse mit doppeltem Kabelausgang  
 2 Verbindungsklemmen, Schraubkontakte,  
**Schaltung 0-1-1+2-2-0**  
 für Kabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>,

**Artikel-Abbildung**

**LBH 105 x 37 x 37 mm**

<i>inter BÄR-Nr.</i>	<i>Farbe Gehäuse</i>	<i>Knopf</i>
8011-004.01	schwarz	schwarz
8011-008.01	weiß	weiß
8011-009.01	braun	braun

**Technische Änderungen vorbehalten!**  
**Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden!**