

DATENBLATT.

Produktbezeichnung	SM-DIMM-X3-ARC-NA
Artikelnummer	9300212
Hersteller	SOLAMAGIC



Produktbeschreibung

SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X3, bis 3kW, anthr., B 11.5cm

Mit dem SOLAMAGIC Funk-Dimmmodul ARC können die Strahler auf 3kW gedimmt werden. Das Modul wird durch Schnellmontage am Kühler montiert. Der 4-Kanal Funk-Handsender wird als Zubehör benötigt. Das Dimmmodul ist in folgenden Farben erhältlich: Weiß, Titan oder Nano-Anthrazit, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 92 x 200 mm, Funkfrequenz: 433 mHz, Reichweite: 20 m.

Technische Details

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Bedienungsart	Funk	RAL-Nummer (ähnlich)	7016
App-Steuerung über Bluetooth	Nein	Nennspannung	230 230 Volt
Dimmung Phasenanschnitt	Ja	Frequenz	868 868 Hertz
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Steuerspannung	230 230 Volt
Seriendimmer	Nein	Nennleistung	3000 3000 Voltampere
Lastart	universal	Aderquerschnitt	1,5 1,5 Quadratmillimeter
Nebenstelleneingang	Nein	Gerätebreite	115 Millimeter
Lichtwertspeicher	Nein	Gerätehöhe	200 Millimeter
Verwendbar mit Taste	Nein	Gerätetiefe	92 Millimeter
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein	Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein		
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein		
Verwendbar mit Funktaste	Ja		
Verwendbar mit IR-Taste	Nein		
Montageart	Aufputz		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Werkstoff	Metall		
Werkstoffgüte	Aluminium		
Halogenfrei	Nein		
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert		
Ausführung der Oberfläche	glänzend		
Farbe	anthrazit		
Transparent	Nein		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44		
Schlagfestigkeit	IK03		

Anschlussart

sonstige