

## Feuer-LED Röhrenform 36SMD 16x55mm

Artikel-Nr.: 31688

Mit der Feuerlampe werden einzigartige Effekte erzielt. Bei Dunkelheit erscheint die Feuerlampe wie eine echte Fackel. Die LED Lampe verfügt über 36 SMD LEDs welche über eine paten...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Zündzeit/Startzeit (s): <0,5  
Farbwiedergabeindex (Ra): 30  
Power-Faktor: 0,2



Nennspannung:	12...12 V
Nennstrom:	80...80 mA
Leistungsfaktor:	0.5
Lampenleistung:	0.3...0.7 W
Spannungsart:	AC/DC
Lichtstrom:	13...13 lm
Lampenlichtausbeute:	1 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	20-39
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	G4
Farbe:	sonstige
Lichtfarbe:	312...312
Farbtemperatur:	1200...1200 K
Gehäusefarbe:	weiß
Dimmbar:	nein
Durchmesser:	16 mm
Länge:	55 mm
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	12500
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	0.5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	25000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein

Letzte Aktualisierung am: 28.02.2021 06:00:47



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de