



HDCVI-7910

HDCVI Entkoppler
Potentialtrenner

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Um bei unterschiedlichen Massepotentialen sogenannte Erdschleifen zu verhindern, bieten wir den Entstörfilter an, der die Potentialunterschiede ausgleicht und ein Rauschen oder Rollen von Bildern vermeidet. Ein Überspannungsschutz sowie ein Filter zweiter Ordnung sind integriert.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Potentialtrenner, passiv
Videoeingänge	HD-CVI (1 Vss, 75Ohm)
Videoausgänge	HD-CVI (1 Vss, 75Ohm)
Dämpfung	0.5 dB
Videobandbreite	0 - 65 Mhz
Schutzart	Innenraum
Gehäuseausführung	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsspannung	Nein
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +55
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	26 x 28 x 70
Gewicht	38g
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	Beseitigt Interferenzen / Erdschleifen

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.