


Siedle Axiom In-Home
A 151-10 S

210013406-00



Produktbeschreibung

Siedle Axiom In-Home für die Aufputzmontage ist eine Video-Innensprechstelle mit 7-Zoll-Touchscreen für den Siedle In-Home-Bus.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht, Etagenruf-/Schalt-/Steuerfunktionen, Meldungsanzeigen und interne Kommunikation.

Leistungsmerkmale:

- 17,8 cm (7") Touchscreen, Auflösung 1024 x 600 Pixel
- 2 Tasten für schnelle und intuitive Bedienung der Türfunktionen
- Eingangsklemmen für Etagenruftaster
- Integriertes Schaltrelais für externes Signalgerät bei Türruf oder manuelle Schaltfunktion
- Übertragung der Gerätekonfiguration aus der Bus-Programmiersoftware mit SD-Karte
- Alle Komfortfunktionen des Siedle In-Home-Bus nutzbar (siehe Systemhandbuch In-Home-Bus: Video)
- 15 Schaltfunktionen und 15 Meldungen in Verbindung mit Bus-Schaltmodul BSM/BSE bzw. Buseingangsmodul BEM über BPS
- gezielte Anwahl von Türlautsprechern/Kameras
- Mithör- und Mitsehsperre integriert
- Parallelschaltung von max. 8 Innenstationen
- Intuitives Bedieninterface mit situationsbezogenen Bedienoberflächen
- Hauptbildschirm mit Navigation und Kacheln für Schaltfunktionen / Meldungen
- Favoriten zur Schnellbedienung bei Türruf definierbar
- Datenschutzkonforme Bildspeicherfunktion
- Meldungshistorie mit Datum und Uhrzeit
- Sprachlautstärke und Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Vollbildanzeige des Türvideos bei aktivem Ruf wählbar
- Ruftonabschaltung mit Statusanzeige
- Rufunterscheidung für 2 Türrufe, 3 Gruppenrufe, Etagenruf, Internruf
- Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong

Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 300 mA
Kontaktart:	S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC 1 A Schaltzeit 1 Sek. - 19 Min.
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	185 x 144 x 18


Siedle Axiom In-Home
A 151-10 S

210013406

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Siedle Axiom In-Home
A 151-10 S

210013406

Seite 3

Weitere Dokumente

A 151-10 Siedle Axiom In-Home	Produktinformation	957 kB	herunterladen
REACH Information	Zusatzinformation	824 kB	herunterladen
A 150 Firmware V632e004 + GUI V01.00.03.01	Firmware	2,4 MB	herunterladen