	Artikel-Bezeichnung	Тур	Farbe	Artikel- Nummer	
SENDER				rummer	
	DuoFern Handsender Standard Rot / grüne Status-LED zur visuellen Quittierung des korrekten Empfangs der Befehle; nachträgli- che Einstellung der Endpunkte sowie Drehrich- tungsumkehr von Funk-Rohrmotoren Versorgungsspannung: 3 V Batterie-Typ: 1 x CR 2450 Lebensdauer der Batterie: ca. 2 Jahre bei fünf Betätigungen/Tag Sendefrequenz: 434,5 MHz Sendeleistung: max. 10 mW Reichweite: Freifeld ca. 100 m im Gebäude ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz) Betrieb bei: +5 °C bis +40 °C Maße: 140x43x18 mm (LxBxH) Gewicht: 70 g				
	manuelle Bedienung von bis zu 48 DuoFern- Empfängern in 6 Gruppen; 6 beleuchtete Tasten (mit Einzelgeräten oder mehreren Geräten als Gruppensteuerung belegbar)	9491	Ultraweiß	3248 03 66	
	manuelle Bedienung von bis zu 48 DuoFern- Empfängern gleichzeitig	9491-2	Ultraweiß	3248 03 61	