

Hausanschlußkasten NH 2, 160A

Durchschleifmöglichkeit H1780607

- Besonderheiten:
Einführung:
Anzahl Zugangsklemmen:
Anzahl Abgangsklemmen:
Befestigung:
Unterteile:
Einbauten:
Deckel:

Als Durchschleifkasten verwendbar
doppelt
3x Flachdirekt. doppelt 2x35-185mm², 2x Flachdirekt 35-185mm²
4x Flachdirekt 50-185mm²se,
1xPrismenklemme 50-70mm²se
Innen 4-Punkt
3x NH2
NH2 Unterteile
grau

aus glasfaserverstärktem Polyester
 Kabelstutzen mit 2xZugentlastung unten, Einschubplatte mit Dichtungsstopfen 1x M63 und 1xM25 oben
 Gehäusedeckel mit 2 Plombierschrauben, um 180° schwenkbar, in 15° Stellung aushängbar

